FICHA TÉCNICA

C9092T

Sinalizador audiovisual convencional

DETECÇÃO DE INCÊNDIO / LINHA EN54 • Rev. 0 / setembro de 2026



O C9092T é um sinalizador audiovisual convencional utilizado com a central de alarme de incêndio. Emite o aviso de alarme no local da ocorrência. Aplica-se a edificações residenciais, comerciais, industriais e de serviços, incluindo edifícios altos e espaços de uso público, especialmente locais com baixa visibilidade ou possibilidade de formação de fumaça.

Recursos

- Sete tons selecionáveis.
- Base independente para facilitar instalação, comissionamento e manutenção.
- LEDs de alto brilho, com longa vida útil e baixo consumo.
- Recurso de travamento contra retirada não autorizada.

Características elétricas e de sinalização

Parâmetro	Especificação
Norma	EN 54-3 — tipo A; função sonora
Tensão de operação	24 Vcc nominal; faixa de 20 a 28 Vcc
Potência	≤ 0,2 W a 24 Vcc
Corrente em alarme	1 a 8 mA a 24 Vcc
Ligação	Dois fios, sem polaridade
Lampejo	1 a 1,5 Hz
Saída sonora máxima	≥90 dB(A) a 1 m; Tone1, a 90°
Tons	7 selecionáveis

Características construtivas e ambientais

Parâmetro	Especificação
Instalação	No teto; uso interno
Temperatura	−10 a +55 °C
Umidade relativa	≤ 95% a 40 ± 2 °C, sem condensação
Lente / corpo	PC / ABS retardante à chama
Grau de proteção	IP21C
Massa aproximada	130 g, com base
Dimensões com base	111 × 111 × 50 mm

Fabricante

SHENZHEN HTI SANJIANG ELECTRONICS CO., LTD.

3/F., Guangcai Xintiandi Mansion, Nanshan Road,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong,
518054, China

Tel.: +86 (755) 86226969
Fax: +86 (755) 86223939

www.sanjiang-security.com

Importador e distribuidor

CASTRO LEITÃO COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA.

Rua Oswaldo Cruz, 3490
CEP 60125-151 • Fortaleza – CE

+55 (85) 3264-5425 · +55 (85) 99254-0386
+55 (11) 93062-9308 · +55 (11) 96059-4675

www.braazi.com.br

Documento original em inglês: C9092T_datasheet_EN.